



## Parametry

**Zasilanie:** AC 220-240V, 50-60Hz

**Pobór mocy:** 25W, 27W, 30W, 32W, 33W, 40W

**Wymiary:** 595 x 595 x 25 mm, 1195 x 295 x 25 mm

**Przed instalacją przeczytaj instrukcję.  
Przechowuj instrukcję.**

## Bezpieczeństwo

1. Nie używaj ani nie instaluj uszkodzonego produktu.
2. Opakowanie zawiera małe części, które mogą zostać połknięte przez dzieci.
3. Unikaj patrzenia bezpośrednio w wiązkę światła LED.
4. Nie dopuszczaj do kontaktu światła z otwartym ogniem lub zewnętrznymi źródłami ciepła.
5. Modyfikacja produktu może prowadzić do niebezpieczeństwa i jest równoznaczna z utratą gwarancji.

## Instalacja

1. Instalacja produktu powinna zostać przeprowadzona przez osobę wykwalifikowaną.
2. Otwórz opakowanie i sprawdź, czy produkt znajduje się w nienaruszonym stanie.
3. Odległość między źródłem światła a materiałami łatwopalnymi nie może wynosić mniej niż 20 cm. Odległość między górną częścią zainstalowanego źródła światła a sufitem nie może być mniejsza niż 2 cm. Oświetlenie nie może być montowane w sufitach lub ścianach zawierających materiały termoizolacyjne. Główny kabel nie może być połączony z kablem niskiego napięcia ani z oświetleniem zamontowanym bezpośrednio na ścianie lub suficie.
4. Poprowadź kabel podłączeniowy panelu przez wywiercony otwór i przymocuj panel za pomocą klipsów montażowych. Upewnij się, czy klipsy są solidnie osadzone w otworze montażowym.
5. Sprawdź, czy kable i wtyczki podłączone do panelu nie są narażone na rozciąganie lub skręcanie. Ułóż kable oddzielnie, w odpowiedniej odległości od innych kabli.
6. Po zakończeniu instalacji podłącz zasilacz do zasilania sieciowego.
7. Podłącz przewody do oprawy oświetleniowej. Brązowy przewód jest przewodem fazowym, podłącz go do zacisku oznaczonego literą „L”. Niebieski przewód jest przewodem neutralnym, podłącz go do zacisku oznaczonego literą „N”.
8. Nie podłączaj panelu do innych obciążeń – może to zakłócić prawidłowe działanie produktu.
9. Nie usuwaj tabliczki znamionowej zasilacza.

## Konserwacja

1. Czynności konserwacyjne powinny być wykonywane wyłącznie przez specjalistów.
2. Przed przystąpieniem do czyszczenia lampy upewnij się, czy została ona odłączona od źródła zasilania.
3. Do czyszczenia używaj suchej lub lekko zwilżonej ściereczki.
4. Nie stosuj środków chemicznych ani ściernych.

niebieski - N, brązowy - L, żółto-zielony -



Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE dotyczącą urządzeń elektrycznych i elektronicznych oznakowane WEEE wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wyrobów tak oznakowanych, pod karą grzywny, nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami. Wyroby takie mogą być szkodliwe dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, wymagają specjalnej formy przetwarzania / odzysku / recyklingu / unieszkodliwiania. O możliwościach utylizacji wystrużonego urządzenia można dowiedzieć się we właściwym urzędzie miasta lub gminy.