


Lampa uliczna LED Gruis 2

LED
I N S I D E



1. Podłączenie instalacji elektrycznej
niebieski - N, brązowy - L, żółto-zielony - G



3. Regulacja kąta
Ustaw korpus lampy poziomo w taki sposób, aby korpus lampy i podłoże znajdowały się wertykalnie. Dokręcić śruby kluczem sześciokątnym.



2. Montaż na słupie

Włóż słup do otworu montażowego lampy i przykręć śrubę kluczem sześciokątnym. Uważaj, aby jej nie zablokować.



Klucz sześciokątny

Parametry

Zasilanie: AC 200-240V, 50-60Hz

Pobór mocy: 60 W, 100 W, 150 W, 200 W

Temperatura: od -20°C do 50°C

1. Przed montażem na słupie podłącz lampę i sprawdź, czy jest sprawna.

2. Przed instalacją przeczytaj instrukcję.

3. Przechowuj instrukcję.

Bezpieczeństwo

- Przed przystąpieniem do montażu odłącz zasilanie i zachowaj wszelkie zasady BHP.
- Montaż urządzenia z widocznymi uszkodzeniami obudowy lub przewodu zasilającego jest zabroniony.
- Urządzenie może zostać podłączone jedynie do sprawnej instalacji elektrycznej.
- Instalacja powinna zostać przeprowadzona przez specjalistę posiadającego odpowiednie uprawnienia elektryczne.
- Modyfikacja produktu może prowadzić do niebezpieczeństwa i jest równoznaczna z utratą gwarancji.

Konserwacja

- Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie i upewnij się, że produkt jest zimny. Czyść suchymi, miękkimi materiałami.
- Nieprzestrzeganie instrukcji może prowadzić do porażenia prądem, oparzeń, pożaru lub innych szkód.
- Źródło światła oprawy nie jest wymienne przez użytkownika. W momencie zużycia źródła światła konieczna jest wymiana całej oprawy.

Instalacja

- Należy przestrzegać właściwego podłączenia przewodu zasilającego. Jego niewłaściwe podłączenie grozi trwałym uszkodzeniem urządzenia (patrz schemat przyłączeniowy).
- Urządzenie posiada wysoki stopień wodo- i pyłoszczelności przy zachowaniu odpowiedniego montażu i dalszej eksploatacji.
- Zmiany techniczne zastrzeżone.

* Wymagany jest dobór kostki zaciskowej uwzględniającej stopień szczelności oprawy i przekrój przewodów przyłączeniowych.



Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE dotyczącą urządzeń elektrycznych i elektronicznych oznakowane WEEE wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wyrobów tak oznakowanych, pod karą grzywny, nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami. Wyroby takie mogą być szkodliwe dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, wymagają specjalnej formy przetwarzania / odzysku / recyklingu / unieszkodliwiania. O możliwościach utylizacji wystużonego urządzenia można dowiedzieć się we właściwym urzędzie miasta lub gminy.